USER MANUAL

سنسور حرکتی



iLUX Smart Home

مشخصات محصول:

- **نام محصول :** سنسور حرکتی ZigBee
- **مدل محصول:** ZM-35ZH-Q
- **نوع شبکه:** ZigBee 3.0
- **فاصله و زاویه تشخیص:** 120 درجه، فاصلع < از 5 متر
- **منبع برق :**باتریCR2450 دکمه ای ، (1.5 سال ، 10 بار در روز)
- **دمای کاری :** از 10- تا 45+ درجه سانتی‌گراد
- **اندازه محصول** :33mm * 27mm
- **بسته‌بندی :** ظاهر سفید، کارتن

ویژگی‌ها و عملکرد:

این سنسور با استفاده از مادون قرمز، حرکت انسان را تشخیص می‌دهد و می‌تواند در سیستم‌های خانه هوشمند برای ایجاد سناریوهای خودکار مورد استفاده قرار گیرد.

IOT TECHNOLOGY

نصب محصول:

1. محصول را از بسته‌بندی خارج کرده، نوار چسب دو طرفه را در پشت آن بچسبانید.
2. کاغذ محافظ نوار چسب را جدا کرده و دستگاه را در مکان مورد نظر نصب کنید.

نصب نرم‌افزار:

- نرم‌افزار **Smart Life** را از Google play یا App Store دانلود و نصب کنید.
- مطمئن شوید باتری CR2450 در دستگاه نصب شده و جداکننده آن را بردارید.
- دستگاه پس از روشن شدن به‌طور خودکار وارد حالت شبکه می‌شود.
- دکمه ریست را (در پشت محصول) برای 10 ثانیه نگه دارید تا نشانگر دستگاه شروع به چشمک زدن کند.
- در برنامه، دروازه هوشمند (هاب زیگبی) را اضافه کنید تا سنسور شناسایی و اضافه شود.



ILUX
IOT TECHNOLOGY

ساختار محصول:

- در بخش بالایی لنز **Fresnel** و چراغ نشانگر شبکه تعبیه شده است.

